

## Преобразователь частоты и напряжения CFD33

Частотный преобразователь Husqvarna CFD33 с дизельным двигателем Lombardini 15LD225, тремя розетками для подключения высокочастотных глубинных вибратора и вольтметром для контроля напряжения. Преобразователь и двигатель смонтированы на прочном корпусе с щитами от бетонных брызг.



Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

### Технические характеристики

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Двигатель:           | Lombardini 15LD225                 |
| Мощность двигателя:  | 4.8 л/с                            |
| Выходное напряжение: | 42В-3-200Гц                        |
| Мощность:            | 2.0 кВА                            |
| Выходной ток:        | 33 А                               |
| Количество выходов:  | 3                                  |
| Индекс защиты:       | IP55                               |
| Тип рамы:            | Рама (опциональный комплект колес) |
| Вес:                 | 68 кг                              |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_